

# Co2 Ampel mit Tasmota

## Hardware

- Wemo D1
- MH-Z19B
- Neopixel oder SW2812b LEDs (NEOPIXEL Ring – 16 Pixel)

## Firmware

### TIPP

Nur in der „Sensor Version ist der MH-Z19  
enthalten

- [tasmota-sensors.bin](#)

## Flash unter Linux

### TIPP

Ich nutze immer [esptool.py](#)

```
./esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash  
./esptool.py -p /dev/ttyUSB0 write_flash -fs 1MB -fm dout 0x0 ~/tasmota-  
sensors.bin
```

## Messbereich vom MHZ einstellen

der MHZ19 kann auf 4 verschiedene maximale Werte eingestellt werden

- sensor15 1000 for 1000 ppm range
- sensor15 2000 for 2000 ppm range
- sensor15 3000 for 3000 ppm range
- sensor15 5000 for 5000 ppm range

Ich nutze für meine Test den Bereich bis 3000 ppm für eine Co2 Ampel reicht bis 2000ppm

# Kalibrieren

der Sensor sollte mit Frischluft Kalibriert werden. Frischluft hat um die 400ppm

- sensor15 2

## TIPP

Der Sensor muss 20 Minuten an der frischen Luft liegen, solange dauert das kalibrieren

Anbei eine [Liste](#) über alle Parameter

Sensor15 Automatic Baseline Correction for MH-Z19B CO2 sensor

- 0 = disabled
- 1 = enabled (default)
- 2 = disable and start manual calibration from 400 ppm of CO2
- 9 = reset sensor to factory defaults
- 1000 = sets measurement range to 1000ppm CO2
- 2000 = sets measurement range to 2000ppm CO2
- 3000 = sets measurement range to 3000ppm CO2
- 5000 = sets measurement range to 5000ppm CO2

gesetzt werden die Werte immer mit:

```
sensor15 <WERT>
```

## Regeln ein und ausschalten

```
Rule1 on  
Rule1 off
```

## Regeln (funktioniert aber sicherlich nicht optimal)

```
Rule1  
ON MHZ19B#CarbonDioxide<1400 D0 HSBColor 359,100,35 ENDON  
ON MHZ19B#CarbonDioxide<1200 D0 HSBColor 58,100,50 ENDON  
ON MHZ19B#CarbonDioxide<800 D0 HSBColor 126,100,39 ENDON  
ON MHZ19B#CarbonDioxide<700 D0 HSBColor 168,100,39 ENDON  
ON MHZ19B#CarbonDioxide<600 D0 HSBColor 174,76,43 ENDON  
ON MHZ19B#CarbonDioxide>1400 D0 HSBColor 1,100,50 ENDON  
  
Rule1  
ON MHZ19B#CarbonDioxide<1400 D0 HSBColor 359,100,20 ENDON
```

```
ON MHZ19B#CarbonDioxide<1200 D0 HSBColour 58,100,25 ENDON
ON MHZ19B#CarbonDioxide<800 D0 HSBColour 126,100,20 ENDON
ON MHZ19B#CarbonDioxide<700 D0 HSBColour 168,100,20 ENDON
ON MHZ19B#CarbonDioxide<600 D0 HSBColour 174,76,20 ENDON
ON MHZ19B#CarbonDioxide>1400 D0 HSBColour 1,100,25 ENDON

#Neuer Regelsatz mit BREAK für Kita optimiert
# >1990 == ROT
# <600 == BLAU
Rule1
ON MHZ19B#CarbonDioxide>1990 D0 HSBColour 1,100,25 BREAK
ON MHZ19B#CarbonDioxide<600 D0 HSBColour 234,100,25 BREAK
ON MHZ19B#CarbonDioxide<1000 D0 HSBColour 126,100,20 BREAK
ON MHZ19B#CarbonDioxide<1500 D0 HSBColour 58,100,53 BREAK
ON MHZ19B#CarbonDioxide<1990 D0 HSBColour 37,100,50 BREAK

Rot HSBColour 359,100,67 oder 1,100,35
Gelb HSBColour 58,100,53
Grün HSBColour 126,100,39
BLAU HSBColour 237,100,20
orange HSBColour 37,100,50
Türkis HSBColour 174,76,43
Magenta HSBColour 297,83,47
Violett HSBColour 300,86,35
```

## Farben

### Parameter

HSB (hue, saturation, brightness) HSL (hue, saturation, lightness)

Die drei Parameter bei dem HSB-Farbe stehen für:

- Farbton (H)
- Farbsättigung (S)
- Helligkeit mit „B“ für Brightness

HSL-Farbe entspricht HSB, in dem „L“ für Lightness steht.

- Rot HSBColour 359,100,67 oder 1,100,35
- Gelb HSBColour 58,100,53
- Grün HSBColour 126,100,39
- orange HSBColour 37,100,50
- Türkis HSBColour 174,76,43
- Magenta HSBColour 297,83,47
- Violett HSBColour 300,86,35

From:

<https://quad.logout.de/> - **quad.logout.de**

Permanent link:

<https://quad.logout.de/co2ampel:tasmota?rev=1603654983>

Last update: **2020/10/25 19:43**

